UiiSii | TWS60



USERGUIDE

\ User Guide \

Thank you for choosing the TWS60"True Wireless Stereo Earphone" developed by UiiSii! To better use this product, please read the Quick Start Guide carefully before use and properly manage it.

\ Product Specifications \

Bluetooth version	5.0	Transmission range	About 10m
Headset charging time	About 1.5h	Charging time for the charging cradle	About 2h
Music play time /Talk time	About 4h	Standby time (including the charging cradle)	About 300h
Headset weight	About 8g	Weight of the charging cradle	About 90g
Headset battery usage	Li-Polymer Battery 3.7V/43mAh	Charging--cradle battery use	Li-Polymer Battery 3.7V/400mAh
Speaker size	6mm	Sensitivity	108±3dB
Frequency range	20--20000Hz	Impedance	16Ω

\ Product Information \



\ How to connect \

1. Headset power-on/power-off
Power-on
- Take the headset off the charging case. The headset is automatically powered on.
- In power-off state, hold down the MFB button for three seconds to power on the headset. Both red and blue indicators are on for 1s. There is a beep sound upon power-on.

Power-off
- Put the headset into the charging case. The headset is automatically powered off.
- In power-on state, hold down the MFB button for 3s. The red indicator is on for 1s. There is a beep sound upon power-off.

Note: In wireless stereo connection mode, if you power off a headset, the other headset will be also powered off..

2. Pairing (first use)
- Take the headset off the charging case. Red and blue indicators flash alternately, and a pairing between left and right earbuds starts. The pairing will take about 10s.

\ How to connect \

After the pairing is completed, the indicator of the right earbud is off, and red and blue indicators of the red earbud flash slowly, indicating that it is pairing with the phone.

- Enable the Bluetooth function on the phone. Search for the Bluetooth device UiiSii TWS60. Select Connect. After the connection is successful, a "Connected" message is displayed. There is a ringtone alert from the left earbud when there is an incoming call.

\ How to use \

- Headset power-on: Take the headset off the charging case to trigger an automatic power-on. (Or hold down the MFB for 3s in power-off state.)
- Headset power-off: Put the headset into the charging case to trigger an automatic power-off. (Or hold down the MFB for 3s in power-on state.)
- Play/Pause: press the MFB on the left or right earbud.
- Previous/Next: press the MFB twice on the left/right earbud to turn to the previous/next track.

\ How to use \

- Answer/Hang up a call: press the MFB on the left/right earbud.
- Reject a call: hold down the MFB on the left/right.
- Clear pairing information: In pairing mode (red and blue indicators flashing quickly), press the MFB three times. Pairing information is cleared, and the headset is automatically powered off. Or hold down the MFB for 10s in power-off mode to clear pairing information.
- Secure pairing: If the Bluetooth device connected to the headset runs a version lower than 3.0, a password is required. Enter the default security code 0000 to pair the headset with your phone.
- Automatic power-off: If the left earbud is not connected to a phone, it will be automatically powered off in 3 minutes so as to save power. If the right earbud is not connected to the left earbud, the right earbud will be also automatically powered off in 3 minutes.
- Reset: Put the headset into the charging case.

\ How to charge \

· **Charging the charging cradle**.
Use the matched USB cable to charge the charging cradle. The white charging LED indicators flash during charging. The number of flashing indicators varies with the battery level. All indicators turn solid white when the cradle is fully charged (a full charge takes about two hours).

· **Charging the headset**
Fit left and right earbuds into the charging case. The red indicator on both earbuds will be on. When the earbuds are fully charged, the indicator will be off. A full charge takes about 1.5 hours. A fully-charged charging cradle provides about three charge cycles for the headset.

· **Low battery level indication**
If the battery level of the charging cradle is low, the low-battery indicator on the charging cradle will show only one grid (25% left), reminding you to charge the charging cradle. When the battery level of the headset is low, the Bluetooth indicator will turn red and a low-battery beep sound can be heard.

\ Important safety information \

- Caution: If you do not intend to use the headset for a long time, charge the headset once every 20 to 30 days to ensure its expected service life.

- Don't remove or replace the Battery,including sensitive electronic components, including a battery,and can be damaged or cause injury if dropped, burned, punctured, crushed, disassembled, or if exposed to excessive heat or liquid.Don't use damaged batteries and electronic components.

- Dispoal and recycling information
Don't treat the product and battery as a household waste or into a fire. When you decide to dispose of the product and its battery, please follow the local environmental laws to handle the battery to avoid an explosion.

- Medical device interference
The product contains components and radios that emit electromagnetic fields and also contains magnets. These electromagnetic fields and magnets may interfere with pacemakers,defibrillators, or other medical devices. Maintain a safe distance of separation between your medical device and product.

\ Important safety information \

Consult your physician and medical device manufacturer for information specific to your medical device. Stop using product if you suspect it is interfering with your pacemaker, defibrillator, or any other medical device.

Caution:
Use the Bluetooth Earphone in the environment with the temperature between -10°C and 40°C.
The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0 or higher and that the connection to a power USB is prohibited.

For Battery: Risk of explosion battery is replaced by an incorrect type, dispose of used batteries according to the instructions.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Dongguan UiiSii Electronics Co., Ltd declares that the radio equipment of type Bluetooth UiiSii TWS60 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.uiisii.com/doc/

FCC ID: 2AMNGTWS60

CE RoHS

Made in China

UiiSii | TWS60



INSTRUKCJA

\ Instrukcja \

Dziękujemy za wybór słuchawek bezprzewodowych TWS60 firmy UiiSii. Aby móc w pełni wykorzystywać możliwości tego produktu, należy dokładnie zapoznać się ze skróconą instrukcją obsługi przed pierwszym uruchomieniem słuchawek.

\ Specyfikacja techniczna \

Wersja Bluetooth	5.0	Zasięg bezprzewodowy	około 10m
Czas ładowania słuchawek	około1.5h	Czas ładowania stacji ładowania	około 2h
Czas pracy	odtwarzanie muzyki / rozmowa telefoniczna: około 4h	Czas czuwania (razem ze stacją ładowania)	około 300h
Waga słuchawek	około 8g	Waga stacji ładowania	około 90g
Pojemność baterii	Li-Polymer Battery 3.7V/43mAh	Bateria stacji ładowania	3,7V/400mAh
Wielkość głośnika	6mm	Czułość	108±3dB
Zakres częstotliwości	20--20000Hz	Impedancja	16Ω

\ Informacje o produkcie \



\ Podłączanie słuchawek \

1. Włączanie i wyłączanie słuchawek
Włączanie
- Należy wyjąć słuchawki ze stacji ładowania. Słuchawki włączają się automatycznie.
- W przypadku jeśli słuchawki są wyłączone, w celu ich włączenia należy przytrzymać przycisk MultiFunction przez 3 sekundy. Czerwona i niebieska dioda zaświeci się na 1 sekundę. Włączaniu słuchawek towarzyszy sygnał dźwiękowy.

Wyłączanie
- Należy umieścić słuchawki w stacji ładowania. Słuchawki wyłączają się automatycznie.
- W przypadku jeśli słuchawki nie wyłączą się automatycznie, przytrzymaj przycisk MultiFunction przez 3 sekundy. Czerwona dioda zaświeci się na 1 sekundę. Wyłączaniu słuchawek towarzyszy sygnał dźwiękowy.
UWAGA: W przypadku słuchawek bezprzewodowych wyłączenie jednej słuchawki spowoduje automatyczne wyłączenie również drugiej słuchawki.

2. Parowanie (pierwsze użycie)
- Należy wyjąć słuchawki stacji ładowania. Dioda zaświeca się na czerwono i niebiesko naprzemiennie i rozpoczyna się parowanie prawej i lewej słuchawki.

\ Podłączanie słuchawek \

Parowanie zajmuje ok. 10s. Po zakończeniu parowania wskaźnik LED na prawej słuchawce wyłącza się, a czerwona i niebieska dioda na lewej słuchawce zaświecają się powoli, sygnalizując, że trwa parowanie z telefonem.

- Uruchom funkcję Bluetooth na swoim telefonie. Wybierz i połącz się z urządzeniem UiiSii TWS60. Nawiązanie połączenia jest sygnalizowane komunikatem „Connected". Połączenie przychodzące jest sygnalizowane przez alert dźwiękowy w lewej słuchawce.

\ Jak korzystać ze słuchawek \

- Włączanie słuchawek: Słuchawki włączają się automatycznie po wyjęciu ze stacji ładującej (jeśli słuchawki nie włączą się automatycznie, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk MultiFunction przez 3 sekundy).
- Wyłączanie słuchawek: Słuchawki wyłączają się automatycznie po umieszczeniu ich w stacji ładującej (jeśli słuchawki nie wyłączą się automatycznie, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk MultiFunction przez 3 sekundy).

\ Jak korzystać ze słuchawek \

- Odtwarzanie / zatrzymywanie muzyki: należy wcisnąć i przytrzymać przycisk MultiFunction na prawej lub lewej słuchawce.
- Poprzedni / następny utwór: należy wcisnąć przycisk MultiFunction dwukrotnie na prawej lub lewej słuchawce w celu odtworzenia poprzedniego / następnego utworu.
- Odbieranie / kończenie połączenia telefonicznego: należy wcisnąć przycisk MultiFunction na prawej lub lewej słuchawce.
- Odrzucanie połączenia: należy przytrzymać przycisk Multi Function na prawej lub lewej słuchawce.
- Usuwanie sparowanych urządzeń: w trybie parowania (czerwona i niebieska dioda szybko pulsuje), należy wcisnąć przycisk MultiFunction trzykrotnie. Urządzenia zostają rozłączne, a słuchawki wyłączają się automatycznie. W celu rozłączenia urządzeń kiedy słuchawki są wyłączone, należy przytrzymać przycisk MultiFunction przez 10 sekund.
- Bezpieczne parowanie: Jeśli urządzenie Bluetooth, z którym połączone są słuchawki obsługuje wersję Bluetooth 3.0 lub niższą, wymagane jest wprowadzenie hasła. Należy wprowadzić predefiniowane hasło bezpieczeństwa 0000 w celu sparowania słuchawek z telefonem.

\ Jak korzystać ze słuchawek \

- Automatyczne wyłączanie słuchawek: jeśli lewa słuchawka nie jest połączona z telefonem, zostanie ona wyłączona automatycznie po trzech minutach celem oszczędzania baterii. Jeśli prawa słuchawka nie jest połączona z lewą słuchawką, prawa słuchawka również zostanie wyłączona po trzech minutach.
- Resetowanie: Należy umieścić słuchawki w stacji ładowania.

\ Ładowanie \

- **Ładowanie stacji ładowania**
Ładowanie stacji ładowania odbywa się przy użyciu odpowiedniego kabla USB. W czasie ładowania świecą się białe diody LED. Liczba zaświeconych diod sygnalizuje stopień naładowania baterii. Wszystkie diody zaświecają się, kiedy bateria jest w pełni naładowana (pełne ładowanie baterii trwa około 2 godzin).

- **Ładowanie słuchawek**
Należy umieścić prawą i lewą słuchawkę w stacji ładowania. Czerwona dioda zaświeci się na obu słuchawkach. Dioda wyłącza się, kiedy słuchawki są w pełni naładowane. Pełne ładowanie słuchawek trwa około 1,5h. W pełni naładowana stacja ładowana pozwala na ok. trzykrotne ładowanie słuchawek.

\ Ładowanie \

- **Wskaźnik niskiego poziomu baterii**
W przypadku niskiego poziomu naładowania stacji ładowania, na stacji świeci się tylko jedna dioda (pozostało 25% baterii), co ma przypominać o konieczności ładowania. W przypadku niskiego poziomu naładowania słuchawek, dioda LED zaświeca się na czerwono, czemu towarzyszy również sygnał dźwiękowy.

\ Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa \

- **UWAGA:** w celu zapewnienia optymalnej wydajności urządzenia, w przypadku nieużywania go przez długi okres czasu, słuchawki należy ładować co 20-30 dni.

- Nie należy wyjmować i wymieniać baterii ani żadnych części elektronicznych. Urządzenie może ulec uszkodzeniu lub narazić użytkownika na niebezpieczeństwo wskutek upuszczenia, podpalenia, przedziurawienia, zgniecenia, rozłożenia na części oraz poddania działaniu zbyt wysokich temperatur lub cieczy. Nie należy używać uszkodzonych baterii i elementów elektronicznych.

\ Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa \

- Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu
Zużytego urządzenia oraz baterii nie należy poddawać spaleniu ani utylizować razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. W celu odpowiedniej utylizacji urządzenia oraz uniknięcia niebezpieczeństwa wybuchu baterii należy zapoznać się i postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami.

- Wpływ na pracę urządzeń medycznych
Urządzenie posiada elementy oraz nadajniki, które wytwarzają pole elektromagnetyczne, a jednym z jego komponentów są magnesy. Pole elektromagnetyczne oraz magnesy mogą zakłócać pracę rozruszników serca, defibrylatorów oraz innych urządzeń medycznych. Należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy sprzętem medycznym a urządzeniem. W celu uzyskania informacji na temat działania konkretnego urządzenia medycznego, należy skonsultować się z jego producentem lub z lekarzem. Należy zrezygnować z używania słuchawek w przypadku podejrzenia, że mogą one zakłócać działanie rozrusznika serca, defibrylatora lub jakiegokolwiek innego urządzenia medycznego.

UWAGA

Słuchawki Bluetooth są przeznaczone do użytku w temperaturze pomiędzy -10°C a 40°C.
Urządzenie należy podłączać wyłącznie do interfejsu USB w wersji 2.0 lub nowszej.
Zabronione jest podłączanie do zasilających portów USB (powered USB).

Baterie: Użycie nieprawidłowego typu baterii może stwarzać zagrożenie wybuchem. Baterie należy utylizować zgodnie z instrukcją.

Należy unikać zbyt głośnego słuchania muzyki przez długi okres czasu, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu.

UWAGA

Urządzenie przeszło odpowiednie testy potwierdzające jego zgodność z limitami obowiązującym dla urządzeń cyfrowych klasy B określonymi w części 15 przepisów FCC. Limity te określono w celu zapewnienia dostatecznej ochrony przed szkodliwym wpływem promieniowania na instalacje domowe. Niniejsze urządzenie emituje i korzysta z fal radiowych, które w przypadku niewłaściwej instalacji urządzenia mogą powodować zakłócenia w komunikacji drogą radiową.Jednocześnie nie można zagwarantować, iż zakłócenia nie pojawią się w określonych warunkach i w obrębie konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje

zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego i telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez włączenie i wyłączenie urządzenia, użytkownik może próbować zmniejszyć zakłócenia poprzez podjęcie jednego z następujących kroków:
- zmiana kierunku ustawienia lub przeniesienie anteny,
- zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem,
- podłączenie urządzenia do źródła zasilania na innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik,
- konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym serwisantem urządzeń radiowo-telewizyjnych

Zmiany lub modyfikacje w obrębie urządzenia niezatwierdzone jednoznacznie przez instytucję certyfikującą, mogą spowodować utratę uprawnień użytkownika do korzystania z urządzenia. Niniejsze urządzenia spełnia wymagania zawarte w części 15 przepisów FCC. Urządzenie może być użytkowane po spełnieniu następujących warunków:
(1) Niniejsze urządzenie nie może powodować zakłóceń,
(2) Niniejsze urządzenie musi przyjmować odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia wywołujące niepożądane działanie.

Europejska deklaracja zgodności

Niniejszym Dongguan UiiSii Electronics Co. oświadcza, iż urządzenie radiowe typu Bluetooth UiiSii BT100 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem internetowym: //www.uiisii.com/doc/

FCC ID: 2AMNGTWS60

CE RoHS

Made in China